

## Power Link module BO100-PL


### DESCRIPTION

Met de Power Link module BO100-PL kunnen Bang & Olufsen muziekcentra en actieve luidsprekers Power Link toepassingen uitvoeren via het LexCom Home netwerk. Alle Bang & Olufsen luidsprekers en het bronmuziekcentrum in de betreffende Power Link groepsinstallatie worden op deze module aangesloten.

De BO100-PL is voorzien van 8 poorten en ondersteunt 8 Bang & Olufsen eenheden die via dezelfde module aan elkaar gekoppeld worden. Door twee Power Link modules te koppelen komt u op een totaal van 16 poorten, waarvan er maximaal 11 kunnen worden gebruikt. Op die manier beschikt u over voldoende poorten voor de maximum 10 luidsprekers per groep die over het algemeen door de Bang & Olufsen Power Link toepassing kunnen worden gestuurd.

In het distributiecentrum moeten voor de verbindingen naar de Power Link module standaard LexCom Home patchkabels worden gebruikt.

Speciale Power Link aansluitingskabels voor het aansluiten van Bang & Olufsen producten op het LexCom Home netwerk zijn enkel bij Bang & Olufsen dealers verkrijgbaar.



### TECHNICAL INFO

#### Electrical and Technical Data

Shielding Attenuation	> 55 dB
Temperature, Operation	0 - 40 °C
Temperature, Storage	-15 - 60 °C
Impedance	100 Ohm
Port Configuration	Power Link Application Interface

#### Construction and Material Data

Material	PC-ABS housing
Shielding	Plated 3 µm Sn over 20 µm Cu, double sided
Dimension	72 x 37 x 86 mm
Weight	125 grams
No. of Ports	8xRJ45 STP + 1xRJ45 STP for stacking

### PACKAGING INFO

Packaging Type	A Internal	B External	C Transportation
<b>570 330 211 4165</b>			
Quantity		1 PCS	
Size		113 x 57 x 81mm	
Weight		0,155 kg	

### ORDERING NUMBERS

Product Assortment	EAN (BARCODE)	Article No
BO100-PL	570 330 211 4165	30 633 0013